

Pandora

PIEZOELEKTRISCHE SIRENE PS-333



- 1 Rot STEUERUNG (+12V)
2 Schwarz STEUERUNG (-)

Pandora PS-333 ist eine kleine piezoelektrische Sirene, die als Aktuator eines Sicherheitssystems in 12-V-Stromkreisen dient.

WARNUNG! Installieren Sie die Sirene nicht an Orten, an denen der Temperaturbereich den Betriebstemperaturbereich überschreiten kann (Motor, Abgasanlage usw.). Installieren Sie die Sirene mit den Drähten nach unten. Isolieren Sie die Kabelverbindungen sorgfältig.

SPEZIFIKATION

Schalldruck, dBA:	>95
Spannung, V:	12
Stromaufnahme, mA:	300
Schutzcode:	IP65
Betriebstemperatur, °C:	from -40 to +85
Abmessungen, mm:	69x52x19

Web-Seite:
pandorainfo.com

Kundendienst:
support@pandorainfo.com

v 1.0

Das Qualitätsmanagementsystem
des Herstellers ist nach IATF 16949: 2016,
ISO 9001: 2015 zertifiziert



CE EAC